

上海外径千分尺 数显尖平千分尺 电子千分尺 0-25mm数字千分尺

产品名称	上海外径千分尺 数显尖平千分尺 电子千分尺 0-25mm数字千分尺
公司名称	深圳测宝电子有限公司
价格	375.00//把
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙城中路万象天成 1313
联系电话	0755-84500885 13662277390

产品详情

数显千分尺使用说明

主要技术指标测量范围 0-25mm 分辨力0.001mm 示值误差0.004mm 工作电源：1.5V扣式电池1粒
工作环境温度: 0 ~ +40

储存温度：-20 ~ +70 环境湿度： 80%

注意事项1) .使用前需校对起始值是否正确，如不正确则会影响测量结果。2) .
微分筒不得旋出固定套管，以防内部部件卡住。3) .
在千分尺的任何部位不能施加电压，也不要用电笔刻字，以免损坏电子元件。4) .
长期不用时应取出电池。

功能键使用方法*.mm ABS/INC键、ON/OFF SET键的使用：mm ABS/INC键：测量制式键和绝对测量与相对测量转换键。1) 每次按住此键2秒以上，使出现“mm”字样时，方可进行正确的测量；2) 点按此键，实现绝对测量与相对测量转换；ON/OFF SET键：开关键和设定初始值键。1) 点按此键开关机；2) 当按住此键2秒以上显示初始值，此值对应校对量杆的值，应为0或25或50或75；3) 如果初始值不正确，应重新设置。按住此键不放，使“SET”提示符和数字闪烁，寻找要更改的数字位置，立即松开按键，点按此键，将数值预置到期望值，直至最后一位数字设置完成，此时再重新按住此键2秒，当“SET”闪烁时，立即松开，然后再点按此键一次，使“SET”消失，即完成设置。