

# 1200HZ变频电源/盛鑫军工电源

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 1200HZ变频电源/盛鑫军工电源           |
| 公司名称 | 济南盛鑫电子科技有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 济南市高新开发区三庆世纪财富中心A2座4楼411    |
| 联系电话 | 86-053188680575 13255315126 |

## 产品详情

### 1200HZ变频电源/盛鑫军工电源

型号 DHT-13003 DHT-13006 DHT-13010  
DHT-13015 DHT-13030

容量 3KVA 6KVA 10KVA 15KVA  
30KVA

电路方式 IGBT/SPWM脉宽调制方式

负载类型 适用任何负载

控制方式 SPWM脉波宽度调制方式

输入电压 220V/380V  $\pm 10\%$

输出电压 0~300V(或定货时指定),  $\pm 20\%$ 范围内可调

输入频率 50HZ

输出频率 额定值1200HZ  $\pm 10\%$ 范围内可调

效率 85%

波形失真度 THD 2%

负载稳压率  $\pm 1\%$

频率稳压度  $\pm 0.01\%$

精度 0.05%

输入相位 单相/三相四线

反应时间 2mS

表显示 频率、电压、电流、功率或功率因数 四位数码显示

保护功能 过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警

绝缘电抗 500Vdc 20M

耐压绝缘 1800Vac/5mA/1分钟

冷却方式 强制风扇制冷

工作温度 0 -45

相对湿度 0-90% (非凝结状态)

海拔高度 1500公尺

描述 1200HZ变频电源是应用高频电力电子开关变换技术，专门为军用电子电气设备设计制造的1200HZ变频电源，本产品电压、频率均有 $\pm 20\%$ 的调节范围，也可为客户定制生产40~1500Hz各种频率及电压的电源。

体积 (宽\*深\*高) 530\*420\*500 450\*620\*670 600\*820\*1050  
600\*820\*1050 600\*820\*1050

重量 (kg) 65 90 125 180 295

产品特点 可调频率宽，精度高，操作方便

应用范围 电机试验，航天飞机的电机、马达的试验老化