

漏电保护相位检测器（插座检测器）

产品名称	漏电保护相位检测器（插座检测器）
公司名称	苏州华瑞科技仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市阊邱坊24号
联系电话	0512-67708185

产品详情

漏电保护相位检测器(10A)

空调插座漏电相位检测器(16A)

本检测器即能检查单相三眼插座相、零、地接线正确与否；又能检查漏电保护器在有漏电流大于30mA时是否能起到漏电保护作用。

主要技术参数

普通插座验器漏电流为AC220V 30mA

空调插座检验器漏电流为Ac220V 16mA

漏电保护试验必须在接线正确情况下进行，（一按钮立即跳闸断电，视为线路正常，如不跳闸断电视为线路有问题）

接地电阻必须有小于10

注意：如果出现三个灯全亮它属于“缺零相零错”和“缺地相地错”中的一种，不过这种情况是极少见的。

灯光显示说明

灯光显示 表示 接线状态 处理方法

相零错 插座上的相线（L）错接在N上，零线（N）错接在L上
把插座上的（L）零线（N）对调再重新接线

相地错 插座上的相线（L）错接在E上，地线（E）错接在L上

把插座上的相线（L）同地线（E）对调再重新接线

缺零线 插座上缺少零线（N）

检查插座上的零线是否接实或开路（电线断路）后重新连接

缺地线 插座上缺少地线（E）

检查插座上的地线是否接实或开路（电线断路）后重新连接

缺相线 插座上缺少相线（L）

检查插座上的相线是否接实或开路（电线断路）后重新连接

正确 - -

亮灯表示 非亮灯表示