

# 开平空气压缩机维保-开平螺杆空压机维修保养服务

产品名称	开平空气压缩机维保-开平螺杆空压机维修保养服务
公司名称	广东鸿晟机电设备有限公司
价格	989.00/台
规格参数	功率:15KW-500KW 流量:1-100m/min 压力:0.3-1.3mpa
公司地址	江门市新会区会城新峰路13号126商铺
联系电话	0750-6661668 15015017130

## 产品详情

鸿晟机电设备有限公司专注品牌节能空压机，我司提供品牌节能空压机、空压机维修保养、空压机节能改造、空压机大修、空压机年度维保等服务。

不定期维护的后果：

- 1、不定期的吹灰和更换空气滤清器滤芯会造成空气滤清器滤芯堵塞，进气和排气量减少。不定期更换会造成负压增大，污染物渗入机器，滤油器、隔油芯堵塞，冷却润滑油变质，主机磨损。
- 2、不定期更换机油滤清器：随着前后压差的增大，机油流量减小，主机排气温度升高，停机。如果前后压差过大，污染物会进入发动机，堵塞隔油芯，主机磨损。
- 3、分油芯不更换：随着前后压差的增大，主机电流增大，排气量减小。如果前后压差过大，冷却润滑油随空气进入管路，直至运转结束，主机排气温度上升停止。
- 4、油管接头不清洗：如果堵塞，分离后会有少量油随空气进入管道，造成油损失大、缺油。
- 5、不定期润滑主电机轴承：轴承磨损直至主电机烧坏。

螺杆空压机的维护分为四个阶段：日常维护、月度维护、季度维护和年度维护。接下来，做一个详细的介绍。

### 一日常维护

检查油位，检查空气滤清器滤芯和冷却液液位，检查软管和所有管接头是否泄漏，检查易损件是否达到更换周期，必须停止更换，检查主机排气温度是否达到或接近98℃，清洁油冷却器并检查分离器的压

差，当其达到0.6巴（极限1bar）以上或压差开始下降时，停止机器并更换分离芯。

## 二每月维护

检查冷却器，必要时进行清洁，检查所有电线的连接并紧固，检查交流接触器的触点，清洁电机吸入口和外壳表面的灰尘，清洁回油过滤器，检查空压机的设置和运行是否一致。

## 三季度保养

清洁主电机和风扇电机，更换机油滤清器滤芯，清洁冷却器，检查压力阀和安全阀，检查传感器。

## 四年度维护

更换润滑油、油气分离器滤芯，更换空气过滤器滤芯、油过滤器、安全阀校验，检查弹性联轴器，检查冷却风扇，清洗自动排污阀，补充或更换电机润滑脂。

鸿晟机电设备有限公司专注品牌节能空压机，我司专注螺杆空压机。拥有完善的售后服务体系，产品型号齐全。鸿晟机电提供品牌节能空压机、制氮机、真空泵、螺杆鼓风机销售、维修保养服务。