

# 温度传感器

产品名称	温度传感器
公司名称	深圳盛源芯电子有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区楼村硕泰路世峰科技园K栋4楼
联系电话	13316815321

## 产品详情

### 仪器仪表温度传感器

#### 仪器仪表温度传感器用途：

仪器仪表测温、汽车、水族水箱

#### 仪器仪表温度传感器产品特点：点

金属外壳、安装方便、反应灵敏、耐用

#### 规格说明：

QTS —	MFT —	-002-103 —	F —	-3950 —	A —
-------	-------	------------	-----	---------	-----

其中： 表示盛源芯公司缩写 直管系列 CU/NI5\*25/4\*20/5\*60 25 时标准阻值 (R25 ) 例如：103即 R25 为10K R25 互换精度：F ( ±1% ) ; G ( ±2% ) ; H ( ±3% ) ; J ( ±5% ) ; K ( ±10% ) B值 ( B25/50 ) 例如：395即 B25/50 为3950 B值的温度点注A：B25/50 B:B25/85

产 品 规 格 :

品牌 : QTS

型号 : MFT-002

工作温度范围 : -40 - +125

电阻范围 ( R25 ) : 0.1~3780K

B值范围 ( B25/50 ) : 3100-4500K

R25允许偏差 : F (  $\pm 1\%$  ) ; G (  $\pm 2\%$  ) ; H (  $\pm 3\%$  ) ; J (  $\pm 5\%$  ) ;K (  $\pm 10\%$  )

B值允许偏差 :  $\pm 0.5\%$  ;  $\pm 1\%$  ;  $\pm 2\%$

耗散系数 : 2mW/ (在静止空气中)

热时间常数 : : 5S (在静止空气中)

耐压AC : 1800V5S

如欲详细了解本公司产品的请与我联系

QTS (Shenzhen) Electronics Co.,Ltd 深圳市盛源芯电子有限公司 联 系 人 : 杨小姐

电话 : 0755-29500949/29500985 手 机 : 13316815321

QQ : 2424693742 网 址 : <http://www.qtsensor.com>

电子邮件 : ntcqst@163.com

3-4F,Building K ,ShiFeng Science & Industrial Park,

Shuotai Rd, GuangMing New

district,Shenzhen,China 联系地址 : 中国深圳市光明新区楼村硕泰路世峰科技园 K栋4F