

## K&L超小型带通滤波器

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | K&L超小型带通滤波器              |
| 公司名称 | 上海厚仁电子科技发展有限公司           |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 上海市奉贤区括林镇沪杭公路2451号4室     |
| 联系电话 | 021-58126804 15802113946 |

## 产品详情

产品名称：K&L超小型带通滤波器 频率范围：Up to 2 GHz 通带：5 to 75% of center frequency 通带损耗：As low as 1 dB VSWR: 1.5:1 typical 终端剔除：50 dB minimum out to 6 GHz , 40dB minimum out to approximately 40 GHz 输入功率：1 Watt 尺寸：2.38 " L × 0.5 " W × 0.39 " H + connectors 连接器形式：SMA Female removable connectors in/out 温度范围：-55 to +85 湿度：0 to 90% condensing 一般环境：Military (Laser Sealed for Hermaticity)