

JFW同轴开关50S-1422

产品名称	JFW同轴开关50S-1422
公司名称	上海厚仁电子科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区括林镇沪杭公路2451号4室
联系电话	021-58126804 15802113946

产品详情

产品名称：JFW同轴开关50S-1422 型号：50S-1422 频率范围：100-500 MHz 构造：1P2T 阻抗：50 Ohms
nominal 驻波比：1.25:1 maximum 插入损耗：0.5 dB maximum 隔离度：55 dB minimum 开关速度：40
microseconds (50% TTL to 10% or 90% RF) 输入功率：250 Watts average (cold switch)
500 Watts peak (1usec pulse) 100 Watts average (hot switch*) 控制电压：TTL Low for
J1-COM TTL High for J2-COM (off port is reflective)
直流供电：+15 Vdc @ 250 mA +5 Vdc @ 40 mA 射频连接器形式：BNC, SMA, TNC or
N female 工作温度：-20 to +70 存储温度：-55 to +85