

## Narda定向耦合器4216-20

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | Narda定向耦合器4216-20        |
| 公司名称 | 上海厚仁电子科技发展有限公司           |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 上海市奉贤区括林镇沪杭公路2451号4室     |
| 联系电话 | 021-58126804 15802113946 |

### 产品详情

产品名称：Narda定向耦合器4216-20 型号：4216-20 频率范围：0.5-8 GHz 耦合度： $20 \pm 1.50$  dB  
定向性(Min)：14 dB 插入损耗：0.80dB(True) 驻波比(Max)：1.30(Primary) , 1.30(Secondary) 输入功率：50  
Watts 平均功率：50 Watts 峰值功率：3 kW 重量(Max)：2.1(oz) , 60(gr) 连接器形式：SMA type  
工作温度：-54 to +105 储藏温度：-55 to +125