

ME-SOUL大功率射频微波电阻

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | ME-SOUL大功率射频微波电阻 |
| 公司名称 | 迈授电子通信（上海）有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:ME-SOUL 型号1:250W电阻 产地:中国 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉村路258号1幢178室（注册地址） |
| 联系电话 | 18117401960 |

产品详情

大功率射频微波电阻

用途

GSM、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、EGSM 5G等通讯设备。

特点

- 良好的温度特性；
- 低驻波比，高功率；
- 符合ROHS要求；
- 高性价比，快速交付，周到的服务；
- 可根据客户要求定制。

描述

本系列产品是通用于无线通讯合路器和功率放大器中及其他基础设施中，此类器件具有良好的稳定性。

技术指标:

| 型号 | 频率范围 | 驻波比 | 尺寸 (mm) | 衰减值 | 阻抗 (Ω) |
|-----------|------------|---------------------|---------------|------------|--------|
| 20W 电阻 | DC-2.2GHz | 1.15 : 1 | 1.5*3.0*0.63 | | 50 |
| | 2.2-3.0GHz | 1.25:1 | | | |
| 20W 电阻 | DC-3.0GHz | 1.25 : 1 | 2.5*5.0*1.0 | | |
| 100W 长方电阻 | DC-3.0GHz | 1.15:1 | 5.7*8.9*1.0 | | |
| 100W 正方电阻 | DC-3.0GHz | 1.20:1 | 6.0*6.0*1.0 | | |
| 150W 衰减器 | DC-2.2GHz | In1.20:1,Out:1.25:1 | 6.35*9.55*1.0 | 30 ± 1dB | |
| 150W 衰减器 | 1.8-2.7GHz | In1.20:1,Out:1.25:1 | 6.35*9.55*1.0 | 30 ± 0.7dB | |
| 150W 衰减器 | DC-3.0GHz | In1.20:1,Out:1.20:1 | 6.35*9.55*1.0 | 30 ± 1.0dB | |
| 100W法兰电阻 | DC-2.5GHz | 1.20:1 | 6.0*8.9*1.0 | | |