

芯倍科/ZHJ-2振动传感器

产品名称	芯倍科/ZHJ-2振动传感器
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	260.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

ZHJ-2振动传感器

ZHJ-2振动传感器亦称磁电式振动速度传感器，主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上，如汽轮机、压缩机、风机和泵等。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器，因此具有工作时不需要供给电源、安装容易等特点。

灵敏度: 20mv/mms-1 30mv/mms-1 50mv/mms-1

频率响应（可选）：ST-2FB防爆振动速度传感器ST-2,ST-3

a. 5 ~ 100 Hz

b. 10 ~ 500 Hz

c. 10 ~ 1000 Hz

自振频率：10Hz

可测振幅：2000 μ m(P—P)

zui大加速度：10g

测量方向：垂直或水平

使用环境：温度 -30 ~ 100

相对湿度 90% 外形尺寸：35 × 78mm

重量: 约350g

安装螺纹:M10 × 1.5

可根据用户要求设计制作

ST- A - B

选型说明

形式选择A : 2—— 一体化 ; 3*——航空插座

引线长度B : 1*——0.5米 ; 2——3米 ; 3——5米