

# 压力传感器，压力继电器

产品名称	压力传感器，压力继电器
公司名称	佛山市顺德区玖美电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区北滘镇林头居委会新业一路
联系电话	0757-23602368 13809255125

## 产品详情

ptp压力传感器,压力变送器 pt500-706温度/压力一体化传感器采用进口机芯，热电偶类型为：j、k、e型或pt100铂电阻，温度与压力一体化结构，可同时测量同一点的介质压力与温度，适用于在测量的压力的同时要测量介质温度的场合。 量程: 0 ~ 150(mpa)、-20 ~ 150 综合精度: 0.2%fs、0.5%fs、1.0%fs 输出信号: 压力输出：4 ~ 20ma(二线制)、0 ~ 5v、1 ~ 5v、0 ~ 10v(三线制) 温度输出：电阻 供电电压: 24dvc(9 ~ 36dvc) 介质温度: -20 ~ 85 ~ 150 环境温度: 常温(-20 ~ 85 ) 负载电阻: 电流输出型：最大800 ; 电压输出型：大于50k 绝缘电阻: 大于2000m (100vdc 密封等级: ip65 长期稳定性能: 0.1%fs/年 振动影响: 在机械振动频率20hz ~ 1000hz内，输出变化小于0.1%fs 电气接口(信号接口): 四芯航空接插件 机械连接(螺纹接口): m16 × 1.5、m20 × 1.5、m22 × 1.5等，其它螺纹可依据客户要求设计。