

K&L滤波器WSF-00154

产品名称	K&L滤波器WSF-00154
公司名称	上海厚仁电子科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区括林镇沪杭公路2451号4室
联系电话	021-58126804 15802113946

产品详情

产品名称：K&L滤波器WSF-00154 型号：WSF-00154 通带：2110-2170 MHz 通带插入损耗：1.0 dB maximum 排斥效应：DC-2090 MHz 60 dB minimum 2190-4000 MHz 50 dB minimum 4000-6510 MHz 25 dB minimum 通带回波损耗：15 dB minimum 平均功率：50 watts 峰值功率：1000 watts 操作温度：-25 to +70 存储温度：-40 to +85 工作湿度：0 to 90%，relative，non-condensing 尺寸：5.62 " L × 2.94 " W × 1.25 " H 尺寸(excluding connectors)：[142.7 × 74.7 × 31.8mm] 连接器形式：N-F