

兰泰防腐层测厚仪CM - 8826涂层测厚仪

产品名称	兰泰防腐层测厚仪CM - 8826涂层测厚仪
公司名称	广州兰泰仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广州市芳村花溪路9号坑口电子数码基地C幢3楼
联系电话	86-02081400153 13392686865

产品详情

兰泰防腐层测厚仪CM - 8826涂层测厚仪 功能：

测量导磁物体上的非导磁涂层和非磁性金属基体上的非导电覆盖层的厚度 测量方法：F 磁感应 NF

涡流 测量范围：0-1250um/0-50mil (标准量程) 最小曲面:F: 凸 1.5mm/ 凹 25mm N: 凸 3mm/ 凹 50mm

分辨率：0.1/1 最小测量面积：6mm 最薄基底：0.3mm 自动关机 使用环境：温度：0-40

湿度：10-90%RH 准确度：±(1-3%n)或±2.5um 公制/英制：可选择 电源：4节7号电池

电池电压指示：低电压提示 外形尺寸：126X65X27mm 重量：81g (不含电池) 可选附件:(点击链接)

1RS-232 或联机线及软件

3.蓝牙通讯和软件 应用：用磁性传感器测量

钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层，例如：漆、粉末、塑料、橡胶、合成材料、磷化层

、铬、锌、铅、铝、锡、镉、瓷、珐琅、氧化层等。用涡流传感器测量铜、铝、锌、锡等基体上的珐琅

、橡胶、油漆、塑料层等。广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。