

ZHJ-2振动传感器

产品名称	ZHJ-2振动传感器
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

zhj-2振动速度传感器品牌/上海航振

详细介绍：

振动速度传感器与mzd-1振动监控仪或mzd-1s振动烈度监控仪配接后，可以测量各种位移、速度等。由滚动轴承支承的转子，其振动传到轴承盖上，安装在轴承盖上的yz-6型振动速度传感器，由内部运动线圈切割磁力线而输出电压，提供信号输送给监测仪表，用来对机械故障进行预测和报警。

安装位置：垂直或者水平安装于被测振动点上，传感器底部用m10螺钉固定

技术参数：

灵敏度：20 ~ 50mv/mm/s ± 1%（根据用户调整）

频率响应（可选）：5 ~ 100 hz，10 ~ 500 hz，10 ~ 1000 hz

固有频率：约10hz振幅极限：2mm（峰-峰值）

大加速度：10g

安装方式：垂直；水平；垂直、水平两用型

温度范围：-30 ~ 120

相对湿度：至95%不冷凝

外形尺寸：35 × 78mm

重量: 约350g安装螺纹:m10 × 1.5

