

YD240转速传感器

产品名称	YD240转速传感器
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

- 1、YD240转速智能变送保护模块(以下简称变送器)可与本公司系列多种输出形式的配套。也可连接磁电式和其它转速传感器。
- 2、变送器采用独有的等精度测量方法，保证整个测量范围内的高精度。
- 3、能从较大的转子振动信号中有效分辨转速信号。
- 4、全部参数可通过RS485通讯设定。
- 5、测量值转换为4~20mA 模拟量输出。
- 6、采用进口集成电路，严格对元器件进行筛选;****整机老化及测试，保证变送器的高可靠性。
- 7、带通讯接口，与计算机联机。
- 8、变送器外壳是用铝铸造而成，为了屏蔽外界干扰，在变送器内部已将壳体与信号公共端(信号地)联接;安装底板和导轨卡座均为工程绝缘塑料，这样可以保证在安装变送器时，使变送器壳体与大地隔离(即所谓“浮地”)。
- 9、外形尺寸:30mm(W)X78mm(L)X55mm(H)。

二，主要技术指标

- 1、测量转速范围:040000r/min,齿数:60个
- 2、测量信号频率范围:0.4~40kHz;
- 3、输入信号峰峰值:>300mV;
- 4、变送输出:4~20mA (负载 7502)精度优于0.05%F.S

- 5、工作环境温度:-20~75C;
- 6、工作环境湿度:5~90%无结露
- 7、电源电压:24Vdc:
- 8、外供传感器电源: 24Vdc , 短路限流小于等于30mA。