

SZMB-5转速传感器

产品名称	SZMB-5转速传感器
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

SZMB5 SZMB-5型磁电转换传感器，是将转角位移转换成电脉冲信号，供计数器使用。传感器由感应齿轮，感应齿座，感应线圈，磁钢等组成，当感应齿轮与感应齿座有相对角位移时，由于磁路中的磁阻变化，在感应线圈内产生感应电动势，经放大整形，输出电脉冲方波信号。

SZMB-5型磁电转换传感器，是将转角位移转换成电脉冲信号，供计数器使用。传感器由感应齿轮，感应齿座，感应线圈，磁钢等组成，当感应齿轮与感应齿座有相对角位移时，由于磁路中的磁阻变化，在感应线圈内产生感应电动势，经放大整形，输出电脉冲方波信号。

参数与规格：

主要技术指标

输出脉冲数：60脉冲/转

输出信号幅值：高电平 电源电压 低电压 < 1V

测速范围：50 ~ 5000r/min

工作电源：DC8 ~ 12V

输传线*大长度：50m

使用时间：连续使用，使用中勿无原则加润滑油

工作环境：温度-10 ~ 40 ；相对湿度 85% 无腐蚀性气体

重量：0.75kg（不计输出线重量）