

# XZD-WL双通道振动监测仪

产品名称	XZD-WL双通道振动监测仪
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

## 产品详情

### 主要功能

汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴向位置的监视和保护功能说明:

#### 1.显示功能

轴向位移测量值、报警、停机设定值，可分别在LED数码管上显示2.报警功能

报警、停机、输入信号故障分别由LED发光管指示

#### 3.报警延时时间设定功能

报警延时时间调整范围0~ 3秒，以防止现场干扰引起误报警

#### 4.自诊断功能

任何输入系统的故障，如探头磨损，导线接触不良或折断均能检出，同时切断报警、停机输出回路.具备上电，掉电检测功能，同时断开报警输出回路，能有效地抑制监控仪误报警。5.输出接口

设有4-20mA电流输出通用接口，可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接技术参数:

传感器输入: HN800型电涡流位移传感器，频响:0 ~ 10KHZ

显示方式:3位0.8英寸LED数字显示，准确度:+0.5%

测量范围: -6.0~ +6.0mm，量程可选

电流输出: 4~20mA或0~10mA，负载S5000

报警接点容量: AC220V/3A , DC28V/3A

工作环境: 温度: 0~55C 相对湿度: s95%

工作电源: 交流 220VAC+10% 50Hz 功耗s10W

安装方式: 盘式

整机尺寸: 160 (宽) x80(高) x225 (长) mm。