

# 麦克，PD100型，4~20mA保护器

产品名称	麦克，PD100型，4~20mA保护器
公司名称	陕西宝鸡传感器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中原区
联系电话	0371-53789664 18937139778

## 产品详情

PD100型防雷保护器是为了预防变送器在雷电、静电放电等环境中安全使用而设计的。它可以用于变送器电路、信号线、数据线、控制电路、定时电路的保护。适用于自来水、水电、冶金等行业传感器、变送器的测量中。

- 专为4~20mA电流回路设计；
- 具有自复位功能；
- 具有两级保护；
- 具有线地和线线保护(共模和差模)；
- 响应时间快；
- 有效抑制闪电、感应开关和静电放电对变送器的损害；
- 外壳防护等级可达IP65。

技术参数 • 最大工作电流：100mA • 使用温度：-55 ~ 100 • 最大瞬时电压：6kV • 最大放电电流(8/20us)：

### 规格型号

规格	电气特性(环境温度25 )			
	最大工作电压 (± V)	最大漏电流 (uA)	最大箝位电压(V) (8/20us)@2000A	最大电容(pF)@0V,1 MHz
PD100-V28	28.0	5.0	40	2800
PD100-V35	35.0	5.0	60	1500

PD100-V60	60.0	5.0	85	1000
注意事项 1、保护器应尽可能安装在靠近被保护的设备或变送器端。 2、保证系统接地良好。				