

AWA6118型数字麦克风测试仪

产品名称	AWA6118型数字麦克风测试仪
公司名称	郑州泽铭科技有限公司销售部
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市中原区桐柏南路238号
联系电话	86-037168621110 15937103769

产品详情

AWA6118型数字麦克风测试仪

1. 工作电源：DC5V ± 5% 2A；(提供配套的电源)

2. 数字麦克风工作参数：

2.1 供电电压：0 ~ 5V可调；

2.2 时钟频率：3.0MHz, 2.4MHz, 2.0MHz, 1.5MHz, 1.33MHz, 1.2MHz, 1.0MHz

3. 测试信号输出增益：6dB；

4. 功率信号输出增益：30dB；

5. 频率响应：20Hz~20000Hz, ± 0.2 dB

6. 最大输出功率：0.8W(负载阻抗大于4Ω)

7. 电流测试范围：10 ~ 1999 μ A；

8. 串行口规范：波特率：9600，数据位8，校验：无

9. 工作环境：温度0 ~ 50℃，相对湿度：10% ~ 90%

10. 外形尺寸：20cm × 17cm × 5cm；

. 工作电源：DC5V \pm 5% 2A；(提供配套的电

2. 数字麦克风工作参数：

2.1 供电电压：0~5V可调；

2.2 时钟频率：3.0MHz, 2.4MHz, 2.0MHz, 1.5MHz, 1.33MHz, 1.2MHz, 1

3. 测试信号输出增益：6dB；

4. 功率信号输出增益：30dB；

5. 频率响应：20Hz~20000Hz, \pm 0.2 dB

6. 最大输出功率：0.8W(负载阻抗大于4

7. 电流测试范围：10~1999 μ A；

8. 串行口规范：波特率：9600，数据位8，校验：

9. 工作环境：温度0~50，相对湿度

10. 外形尺寸：20cm \times 17cm \times 5cm；