

无线红外探测器Radio Plus PIR

产品名称	无线红外探测器Radio Plus PIR
公司名称	北京赢科迅捷科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市西城区马连道东街2号323号
联系电话	86-01063347108 13601098085

产品详情

产品名称：Radio-被动双元红外探测器

产品型号：Radio Plus PIR

Radio Plus PIR无线红外探测器，探测范围：90度、15米，传播范围达400米（无间隔空间），电池寿命达2年，RadioPlus

PIR能够实现15米检测范围，检测角度超过90°，配有可调式脉冲计数器和防拆保护，安装高度可调整。

相关参数

产品型号	Radio Plus PIR
传感器	双元红外
探测范围	广角90度/15米
无线距离	空旷距离100-1000米
LED	红色
防误报技术	温度补偿功能/微处理器技术
无线频率	868MHz
电池寿命	2年

工作温度	-200C ~+ 550C
外壳材料	ABS
产品尺寸 (不含磁铁)	112 mm X60 mmX40mm
产地	英国