

2200KW科克柴油发电机组

产品名称	2200KW科克柴油发电机组
公司名称	广东鸿森机电工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:磐谷动力/Googol 型号:QTA89EG3 产地:重庆
公司地址	广东省东莞市常平镇禾碌岭一街22号(注册地址)
联系电话	0769 - 82989129 13612662967

产品详情

2200KW科克(磐谷动力)柴油发电机组所用的Googol系列发动机采用离心式水泵,冷却效果好。发动机采用两台水泵的独特技术,中冷器配专属水泵的设计,大幅改善发动机在高负荷状态下的性能,并有效提高发动机的排放指标。而且产品性能可靠,体积小,功率输出大,燃油耗低,排放低,具备强大的综合竞争力。

机组采用微处理器的数字式电压调节器,所有运行和保护特性可编程设置,可检测发电机三相/或单相输出电压,稳态调整率 +/- 0.25%,空载电压整定范围-25%-10%(可编程)。可编程的无功可提供PF/kVar控制模式选择,PF参考、kVAR参考。

2200KW科克柴油发电机组技术参数;

发动机参数	
引擎基本参数	
生产商/型号	Googol / QTA89EG3
进气系统	涡轮增压,水空中冷
燃油系统	高压共轨 Common Rail
汽缸型式	V型20缸,四冲程
排量L	88.5 L
缸径×行程mm	170×195 (mm)
压缩比	13.5:1
额定转速 rpm	1500
发动机备用功率 kW/HP	2686/3652.96
发动机常用功率 kW/HP	2442/3321.12
喷射系统	ECU电子喷射系统

2200KW科克(磐谷动力)柴油发电机组主要目的是提供一种复合型商业地产备用电力系统,其安装

地点集中、便于维护管理、有效降低了投资成本且使用时节能环保。

包括有大功率高压发电机组、控制装置、市电进线装置、高压自动切换柜、高压母线及配电柜；

其中，该控制装置分别连接前述大功率高压机组、市电进线装置、高压自动切换柜、高压母线及配电柜；该大功率高压发电机组和市电进线装置分别连接于高压自动切换柜，该高压自动切换柜连接于前述高压母线，该高压母线连接于配电柜。

机组尺寸与重量：

标准型： $L \times W \times H$

外形尺寸：8300 × 3470 × 3850

重量：21318 kg