

TAC-STICK漏电检测仪

产品名称	TAC-STICK漏电检测仪
公司名称	济宁龙腾机械有限公司商务二部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市唐口工业园58号
联系电话	0537-7797425 15562282728

产品详情

TAC-STICK漏电检测仪

不论白天还是夜晚，TAC 手杖都是您在救援前线的安全卫士。它简便易用，这一轻便、手持式的交流电流感应设备可以用于自然灾害、交通事故以及其它紧急救援工作中。它有三种设置：高、低敏感度及前方集中探测。TAC 手杖使您可以察觉出附近或远处的交流电流，是今日市场上最为有效的救援工具之一。

- 可探知 50 英尺（150 米）高度的传统非屏蔽输电线
- 可探知 15 英尺（5 米）以外，120/240 伏线路的漏电情况
- 声音和视觉警示信号
- 粗糙表面聚氯乙烯塑胶外皮—系索和橡胶把手

规格探测范围：探测范围或敏感度由 TAC 手杖和电线导体之间的距离定义。TAC 手杖会置于不同位置以确定最大范围值。信号“探测”表示为每两秒钟“哔哔”的警报声至少响起一次。

频率范围：交流电压，20 至 100 赫兹

防水能力：可承受飞溅的水滴(但不能浸没在水里)

温度范围：操作时，华氏 -22 度到 122 度（摄氏 -40 度到 70 度）；保存/运输时，华氏 -40 度到 158 度（摄氏 -40 到 70 度）

尺寸：直径 1.75英寸 (45毫米) x 长 20.5英寸 (521毫米)

重量：带电池共重1磅 4 盎司 (570 克)

附带件：便携袋，4AA 电池（已装入）和用户手册

整机主要技术参数

测试模式：高敏度、低敏度、微调 外壳材料：绝缘PVC，可防水溅

频率范围：20Hz ~ 100Hz 电源：4节5号碱性电池