

台湾JK积奇断线检知器JK022VBC

产品名称	台湾JK积奇断线检知器JK022VBC
公司名称	上海锋昌机电有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:JK积奇 规格:220VAC 产地:台湾
公司地址	上海市霞光路368弄
联系电话	021-34977973 18930679307

产品详情

1.产品说明

断线检知器提供设备全时候检查负载是否断线，让设备保持最好的状态，不会因为设备有状况查修线路费工又费时，生产成品良率降低，提供12段负载检查并有异常通知接点让客户自行安装喻鸣器或警示灯，一旦负载断线时立即通知作业员，省掉查修线路的时间，12颗led指示灯依照亮灯的led进行更换负载。适用在三相scr电力调整器、三相ssr固态继电器、单相scr电力调整器、单相ssr固态继电器的负载检知。

2.功能说明

1.开机时进行12段led检查，当12颗led透过跑马灯方式亮过一次，表示12颗led皆无故障，待机正常。2.提供12段负载断线检知，1~12段皆可自由选择与搭配，例如选择2段或6段进行负载检知，没有使用到的部份，关掉指拨开关就不会启动检知功能。提供多段的指拨开关启动与关闭断线检知功能，更符合不同的使用环境搭配。3.外接led指示灯，透过排线的连接可以延伸1~2m，同步控制板上的12颗led指示灯功能，经由排线可以连接到设备明显的地方，例如控制箱表面，设备的操作面板，让作业人员可以即时的掌握设备状况。4.提供两种机种选择;检知scr电力调整器，检知ssr固态继电器。5.透过ct比流器与温度表互相确认，来判断负载是否有断线。

3.规格说明

辅助电压: ac 220v ± 15% 50/60hz

工作频率: 50~60hz ± 5%

机种选择：检知scr电力调整器，检知ssr固态继电器。（订购同时请告知业务）

使用环境: -10 ° c~50 ° c 湿度 90%rh以下

搭配温度表接收讯号: 4-20ma, 0-5v, 1-5v

搭配ssr温度表: no-off