

夏普液晶电视维修 夏普 成都飞达电器维修

产品名称	夏普液晶电视维修 夏普 成都飞达电器维修
公司名称	四川成都飞达电器维修公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市区青羊东路
联系电话	18982277406

产品详情

电视

故障原因及解决方案

1. 电源电路不正常引起，表现为按面板时按键无任何反应，夏普液晶电视维修电源，指示灯不亮。先查12V电压正常否，跟着查5V电压，因为A/D驱动板的信号处理部分的芯片的工作电压都是5V，所以查找开不了机的故障时，先用万用表测量5V电压，如果没有5V电压或者5V电压变得很低，那么一种可能是电源电路输入级出现了问题，也就是说12V转换到5V的电源部分出了问题，这种故障很常见，一般是烧保险或者是稳压芯片出现故障，有部分机器是把开关电源内置，输出两组电源，夏普，其中一组是5V，供信号处理用，另外一组是12V提供高压板点背光用，如果开关电源部分电路出现了故障会有可能导致两组电源均没输出。

另一种可能就是5V的负载加重了，把5V电压拉得很低，换一种说法就是说，后级的信号处理电路出了问题，有部分电路损坏，引起负载加重，把5V电压拉得很低，逐一排查后级出现问题的元件，替换掉出现故障的元件后，5V能恢复正常，故障一般就此解决，也经常遇到5V电压恢复正常后还不能正常开机的，这种情况也有多种原因，一方面是MCU的程序被冲掉可能会导致不开机，还有就是MCU本身损坏，比如说MCU的I/O口损坏，使MCU扫描不了按键，遇到这种由MCU引起的故障，在没办法找到原厂的AD驱动板替换的情况下，只能另寻途径找可以代换的A/D驱动板

电视

电视机不通电应怎么办

- 1、先打开电视机机壳看看是否保险管是否已经损坏。
- 2、一般是电源有问题，看看是否有明显元器件损坏。比如电解电容鼓包、流液，电阻烧黑、烧断，晶体管、集成电路炸裂等等。

3、没有明显器件损坏，就需要将电源输出一部分、一部分断开检查哪个工作电路有问题。

4、检查MCU的开机信号

5、检查保护信号

电视机不通电主要是哪里故障，维修费贵吗

这种情况，有两种可能性：一是电视机的供电线路不通；二是电视机故障。初步检查方法：

1、检查与电视机电源线插头连接的插座，是否供电正常。可用台灯插试，或电视机另插其他电源插座试机。如有问题，换个插座或检修线路；

2、线路供电，插座盒正常，问题压缩至电视机。若当地供电电压不稳定，有可能会因电压过高原因，机内保险熔断。打开机壳，可直观检查，并更换保险即可解决；

3、本地电压稳定，插座供电也正常，则机内有短路性故障，致使保险过流熔断。此情况下，更换同容量保险开机，仍会熔断，说明已有元器件损坏，夏普液晶电视维修价格，没经验的不要动手，以免扩大故障，损坏更多的元件。建议电话厂商客服报修，让技术人员上门检修为妥。

电视偶尔闪黑屏的原因有很多，大多数是显像管本身发光条件不具备比如灯丝没有电压，没有高压等。行场逆程脉冲丢失，使沙堡脉冲无法形成，导致亮度信号关闭。电视的视放电路可能会有故障。自动阴极电流连续校正电路发生故障。存储器与CPU的接口电路不良或存储器数据有误。场输出电路故障消亮点电路故障视频静噪故障。

1、你家如有，打开电视机，在屏幕前弹一下烟灰，如果烟灰很快被吸到屏幕上，说明有高压，你就检查视放部分，就是显像管脖子上的小电路板，看一下显像管灯丝是否供电，有无接触不良、开焊的地方。

2、如果烟灰不是很有力的被吸附，你检查高压包附近，包括高压包各个脚、大功率发热的元器件，有无虚焊、脱焊的地方。

因为你一拍就好，肯定是有元器件虚焊或脱焊，你仔细看元器件的焊脚，正常应该是一小堆，如果有很细小的裂纹，说明就是它开焊了，似接非接。

还有一种方法，你打开电视，找一根筷子，小心别触电，用筷子头在行扫描、视频等各个元件上，稍用力左右晃动，晃动到哪个元件，出现了有声音无图像，说明就是这个元件开焊了。

夏普液晶电视维修价格-夏普-成都飞达电器维修(查看)由四川成都飞达电器维修公司提供。四川成都飞达电器维修公司位于成都市区青羊东路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前成都飞达电器维修在家电维修、安装中享有良好的声誉。成都飞达电器维修取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。成都飞达电器维修全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。