

太阳能双面八爆闪太阳能爆闪灯太阳能警示灯

产品名称	太阳能双面八爆闪太阳能爆闪灯太阳能警示灯
公司名称	郑州勇威科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区顺河路18号
联系电话	0371-56783613 13526695573

产品详情

一、[太阳能双面八爆闪](#)利用太阳能发电,不耗费常规能源,节能效果明显,环保、免维护。控制器采用微电脑芯片和无触点技术,自动控制太阳能电池在白天时对蓄电池充电储能,并具有对蓄电池过充、过放保护功能。采用超高亮LED作光源,功耗低,寿命长,抗震耐用,穿透性强。安装便捷,无需另外铺设电缆。

适用范围：适合在无电源线又要起到安全警示作用的高速公路、国道、山区、危险路段使用。太阳能警示灯尤其对超速行驶,疲劳驾驶等违法行为起到积极的提示作用,确保交通畅通。

二、产品参数：1、工作电压：DC-12V； 2、功率：10W；
3、闪光频率：60±2次/分 4、阴雨天连续工作时间：240小时；5、可视距离：800m；
6、环境温度：-40 ~ +70；7、蓄电池：12V14Ah,使用寿命：>3年；
8、太阳能电池板：10W,使用年限约：15年~25年 9、产品尺寸：灯箱体积：520mm*165mm*135mm
10、太阳能电池板：280mm×370mm 11、底座安装管尺寸：内径：80mm 12、重量：10KG

三、安装方法：1、安装以前请将箱体下放的开关置于开的位置。 2、太阳能电池板应朝南倾斜15°。安装,安装时要将灯箱上方空心螺丝上多余的一个螺丝帽去掉,把电池板架子中间孔坐到空心螺丝上,带上螺丝帽校正电池板角度,然后拧紧螺丝。 3、将太阳能电池板插件与箱体上方防水插件连接插牢