

楼道人体感应开关，楼道感应开关,适合各类负载

产品名称	楼道人体感应开关，楼道感应开关,适合各类负载
公司名称	深圳市拓迪电子有限公司
价格	29.00/个
规格参数	
公司地址	深圳宝安区沙井镇共和第三工业区B区安佳工业园A栋4楼
联系电话	13538063953

产品详情

TDL-2181J

技术指标

产品型号.	TDL-2181J
功能描述	继电器控制负载
工作电压	110V~250VAC (50~60Hz)
工作温度.	-20 ° C ~ +50 ° C
静态功耗	< 0.026W
负载功率	1000W
负载能力	各类灯具，各类电器
接线方式	双极性
输出模式	感应输出
光控范围	不可调,可订做光感范围
延时范围	不可调,可订做延时范围
感应方式	

专利产品,专利号:201030

- 小运动（如手部动作）
- 大运动（如散步）检
- 最佳选择较小的运动

	被动式
感应角度	140度圆锥角
感应距离	8~10 M
安装方式	标准86型,墙壁安装,吸点安装.天花板安装
尺寸/ 颜色	86 * 86 mm/瓷白色

应用范围

- 1.人来开灯,人离开后延时自动关灯,2.适用于走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能。
- 3.亮度测光：采用光敏控制，它不会在白天或强光环境打开电灯，也可自由调节在任何光线环境感应开灯.
- 4.随机延迟：它打开后在延迟周期内，如果没有人的活动存在，具有延时工作一定时间，适当范围内自由调节延时的时间.
- 5.状态指示：感应有效 LED指示，方便安装和故障分析。
- 6.温度补偿：拓迪特有温度补偿芯片，减少感应距离受温度的影响。