

宽电压输入感应模块，人体感应模块

产品名称	宽电压输入感应模块，人体感应模块
公司名称	深圳市拓迪电子有限公司
价格	17.00/个
规格参数	
公司地址	深圳宝安区沙井镇共和第三工业区B区安佳工业园A栋4楼
联系电话	13538063953

产品详情

TDL-718B

技术指标

产品型号.	TDL-718B
功能描述	人体红外感应模块，高电平输出，宽电压
工作电压	5V-24VDC
工作温度.	-20 ° C ~ +50 ° C
静态电流	< 50uA
输出电流	5mA
负载能力	驱动三极管，单片机端口
接线方式	红色正极，黑色负极，黄色输出
输出模式	感应输出
光控范围	无（可订做带光敏）
延时范围	15秒（可订做不同延时）
感应方式	

	被动式
感应角度	110度圆锥角
感应距离	4~5 M
尺寸	33 * 28mm

应用范围

- 1.人来输出,人离开后延时自动关闭,2.适用于走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能。
- 3.亮度测光：无.(可根据客户要求加光敏)
- 4.随机延迟：16秒.
(可根据客户要求订做,订做范围2秒至120分钟)
- 5.温度补偿：拓迪特有温度补偿芯片，减少感应距离受温度的影响。
- 6.触发方式:可连续触发,不可连续触发.(可跳线选择)