

# 节气门位置传感器导电塑料厚膜电阻片：YZPOIO

产品名称	节气门位置传感器导电塑料厚膜电阻片：YZPOIO
公司名称	上海鸿芬自动化科技有限公司
价格	1.00/片
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号8幢B19室
联系电话	18221240003

## 产品详情

### 节气门位置传感器电阻片

应用于汽车油量传感器，用来感应汽车油箱内油量的多少。采用进口原材料，具有耐磨性强、寿命长，电阻漂移小，性能稳定，现与国内外大中型企业配套使用。产品特性;工作温度范围：-40 +120  
基片材质：96%AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基片，常用厚度有0.635mm、0.8mm、1.0mm；导体材料：银钯导体；  
电阻材料:钎系电阻 耐磨性能：干磨100万次，湿磨500万次。 电气性能: 电阻范围：0.1 10M

电阻公差：±1%、±5%、±10%

I 基材Substrate material:

I 尺寸图：Shape Dimensions:

电阻值及精度Resistance&Tolerance:

电阻代号	阻值范围 ( )		
	YZP010-1	YZP010-2	YZP010-3
R1、R2	0.35K ± 5%	0.35K ± 5%	0.3K ± 5%
R3	3.2K ± 15%	3.22K ± 15%	3.7K ± 15%

R4	$1.4K \pm 15\%$	$1.4K \pm 15\%$	$1.5K \pm 15\%$
R ( 1 , 3 )	$1.0K \pm 15\%$	$1.0K \pm 15\%$	$1.07K \pm 15\%$