

HZQW-03A撞击子转速表

产品名称	HZQW-03A撞击子转速表
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

HZQW-03A型智能转速/撞击子监视保护仪，配接CS-1、CS-2转速传感器，测量准确，性能稳定，能根据用户的需要扩展功能；配接撞击子传感器主要用于监视记录撞击子甩出时汽轮机的转速。该监视仪具有转速测量、两级报警、超速保护、模拟电压电流输出、传感器故障监测、报警查询、自检等功能。适用于电力、纺织、石油、化工等单位转动机械的**和保护。

2、主要功能2.1具有速度测量显示功能，zui大测速45000转/分，5位数码管显示。2.2报警功能，当所测正转速度超过任一报警设定值时，前面板相应报警指示灯亮，在后面板输出开关信号，保护被**设备；撞击子甩出时，前面板相应报警指示灯亮，在后面板输出开关信号。2.3设有电流输出接口，可与计算机等设备连接。2.4参数可通过前面板按键设置。3、技术参数3.1测量范围：-19999~45000转/分；3.2准确度： $\pm 0.02\% \times n$ (n为显示仪的示值r/min) ± 1 个字；3.3输入信号：CS-1、CS-2转速传感器,接近开关；3.4继电器输出接点电压/电流：AC220V/3A，DC28V/3A。3.5输出接口:输出正比于转速**仪满量程范围(0-45000转/分) 电流：4~20mA 负载 500 3.6工作环境：A. 温度：0~+60 B. 相对湿度：80% C. 周围无强磁场** D. 周围无腐蚀性气体存在3.7工作电源：AC220V $\pm 10\%$ 50Hz $\pm 5\%$ 功耗 10W3.8外形：160 \times 80 \times 80mm3.9开孔：154 \times 76mm