

森海塞尔EW-D 835-S SET数字无线手持话筒套装

产品名称	森海塞尔EW-D 835-S SET数字无线手持话筒套装
公司名称	北京声海创新科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区双桥东路甲10号楼3单元6层612
联系电话	18618339665

产品详情

森海塞尔EW-D 835-S SET数字无线手持话筒套装 E835话筒头（心形，动圈）

灵活性高且功能丰富的无线系统，适合用于唱歌、讲话或演奏乐器，可通过EW-D Smart Assist

应用程序实现产品的无缝配对和管理。带有集成静音开关的轻型手持发射器上配备UHF传输大大提高范围、可靠性和可扩展性

移动应用程序简化设置和操作，并消除复杂菜单

通过自动设置用*少的时间和精力创建可靠的连接

多达2240个可选频率

锂电池组可提供长达12小时的运行时间（使用AA电池可达8小时）

56 Mhz带宽支持多达90个频道

134 dB的发射器动态范围能够保留音频的每一个细节，再动态的表演也不在话下。

频率范围

470.2 ~ 526 MHz

520 ~ 576 MHz

552 ~ 607.8 MHz

606.2 ~ 662 MHz

630 ~ 662 MHz

662 ~ 693.8 MHz

823.2 ~ 831.8 Mhz和863.2 ~ 864.8 MHz

925.2 ~ 937.3 MHz

1785.2 ~ 1799.8 MHz

THD，总谐波失真 -60 dB (1 kHz @ -3 dB输入电平)

工作温度-10 ° C ~ +55 ° C (14 ° F ~ 131 ° F)

工作相对湿度5 ~ 95% (无结露)

音频频率响应20 Hz ~ 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs

系统延时1.9 ms

EW-DEM尺寸212 × 44 × 189毫米

重量约1000克 (不含天线和电源)

电流消耗 300 mA

输入电压的范围11 ~ 13 V

音频输出电平*大18 dBu

发射功率

BLE : *大10 mW EIRP

MMD 835 (麦克风模组)

尺寸405 × 350 × 73毫米

声压级154 dB

换能原理动圈

重量3.1 kg

拾音模式心形

灵敏度2.1 mV/Pa

EW-D SKM-S (Handheld Transmitter)

重量

约304克 (含MMD 835麦克风模组)

约195克 (不含麦克风模组)

电源

2节1.5V Aa电池 (碱性锰)

或BA 70充电电池组

电流消耗< 300 mA

输入电压的范围

2.0 ~ 4.35 V

发射功率

音频链接 : 10 mW

ERP (范围Y1-3) : 12 mW ERP

BLE:*大10 mW EIRP

尺寸

50 × 268毫米 (含MMD 835麦克风模组)

40 × 200毫米 (不含麦克风模组)

包装内含

EW-D EM机架式接收器

EW-D SKM-S手持式发射器

MMD 835麦克风模组

MZQ 1麦克风固定夹

2根拉杆天线

本国适配器的电源

架装套件

4个橡胶垫