

25KW美国瑟维尔机械低噪音汽油发电机 电启动 SW25KWQY

产品名称	25KW美国瑟维尔机械低噪音汽油发电机 电启动 SW25KWQY
公司名称	泽腾电力有限公司
价格	43000.00/台
规格参数	品牌:美国瑟维尔机械 型号:SW25KWQY 产地:上海
公司地址	上海市宝山区沪太路6397号1-2层F39区1912室
联系电话	17634493069 17634493069

产品详情

品牌：美国瑟维尔机械

设备名称：25KW低噪音汽油发电机组

动力型号：SW465F

发动机形式：四缸、四冲程、风冷、电喷、高原低温套件

辅助：一键预热、电加热

排气量：1.0L

功率：38.5KW/3600rpm

启动方式：电启动/自启动

润滑油容量：3.5L

润滑油型号：SAE15W -40

燃油标号：汽油

噪音：62db(A)/7米

油箱：40L

启动电池：12v/14ah

发电机

相数：单相/三相

额定电压：230v/400v

额定功率：25KW

功率：26.5KW

功率因素：1/0.8

频率：50HZ

电流：单相113.6A/三相45A

材质：金属

整机尺寸：1100*700*650mm

整机重量：275KG

包装：木箱

规格：LED数显/仪表

3. 启动、运行过程中的检查

- (1) 机油压力、机油温度、水温是否符合规定要求。
- (2) 各种仪表、信号灯指示是否正常。
- (3) 进风及排烟是否正常。
- (4) 油机运转时是否有剧烈振动和异响。
- (5) 电压、频率（转速）达到规定要求并稳定运行后，方可供电。
- (6) 供电后系统是否有低频振荡现象。
- (7) 检查各级输出端子、母排的温度。
- (8) 监测日用燃油箱的油位变化。