

JFW衰减器50HF-3

产品名称	JFW衰减器50HF-3
公司名称	上海厚仁电子科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区括林镇沪杭公路2451号4室
联系电话	021-58126804 15802113946

产品详情

产品名称：JFW衰减器50HF-3 型号：50HF-3 频率范围：DC-18 GHz 衰减值：3 dB 衰减精度：+/- 0.3 dB
(1-6 dB) +/- 0.5 dB (7-20 dB) +/- 0.75 dB (21-30 dB)
驻波比：1.2:1 (DC-4 GHz) 1.25:1 (4-8 GHz) 1.3:1 (8-12.4 GHz)
1.4:1 (12.4-18 GHz) 阻抗：50 Ohms 平均输入功率：2 Watts @ +25 (derate to 0.5 Watt @ +125) 峰值：250
Watts 工作温度：-65 to +125 射频连接器形式：SMA or N