

# 瓦斯炉头点火器高能点火器

产品名称	瓦斯炉头点火器高能点火器
公司名称	深圳市奥玛德机械配件经营部
价格	80.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井大街216号
联系电话	0755-27252735 13509685575

## 产品详情

奥玛德机械专业提供瓦斯炉头点火器，执行电路使用两个继电器，由于设计科学，点火更稳定，使用寿命更长，更加安全，适用于红外线燃烧器点火控制装置及烘烤、锅炉、喷漆等工业设备。

GJ-322瓦斯炉头点火器是专门用于红外线瓦斯燃烧器（燃气、天然气）燃烧设备的点火动作控制，本燃气燃烧器点火器采用智能集成IC控制，安全保护电路科学，电器元件全部经过严格测试。在正常使用中遇熄火时能自动再点火；超过点火时间（20秒）仍点不着时自动关闭瓦斯电磁阀，并发出警报。相比起其他同类产品，安全系数更高，点火更稳定，使用寿命更长。广泛用于红外线加热、烘烤及锅炉、工业焗炉、喷漆工业设备等自动化温控工业设备。

瓦斯炉头点火器产品特点：

- 1、通电点火（或开关控制点火）；
- 2、意外熄火重点火功能；
- 3、离子火焰自动控功能及熄火报警；

4、点火失败与意外熄火自动切断气源安全保护；

5、采用微电脑数字控制技术；

6、采用防雷击技术。

瓦斯炉头点火器产品功能：

1、通电点火/开关控制点火，自动检测到火焰后，停止打火，电磁阀维持。燃烧指示灯亮；

2、超过点火时间仍不着火时，自动关闭瓦斯电磁阀并报警；

3、中途遇熄火时，自动再点火，超过点火时间仍不着火时，自动关闭瓦斯电磁阀并报警。

瓦斯炉头点火器技术参数：1 额定工作电压 220VAC 2 放电频率 50Hz 3 放电距离 6mm 4 点火时间 20秒 5 重点火时间 20秒 6 放电能量 2.0MJ 7 输出高压 16KV 8 反馈电流 0-20uA

瓦斯炉头点火器产品接线说明：绿色 电源220VAC火钱

兰线 电源220VAC零线（公共零线） 橙色 220V电磁阀（输出220VAC）

黄线 报警指示（输出220VAC） 红色 燃烧指示（输出220VAC）

白线 点火指示（输出220VAC） 棕线 接地线

S 火焰检测线 N 高压打火线

规格：安装孔距：118mm，孔径 5mm

外型尺寸：L（128mm），W（73mm），H（42mm）

输出电压：AC200V—240V，

输出高压16KV以上

奥玛德机械经营质优、价廉、物美瓦斯炉头点火器，并提供完善的售后服务，另有相关红外线瓦斯炉头

、电磁阀、减压阀、微压表、高压软管、控制箱等配套产品销售，欢迎广大的客户及经销商来电洽谈，期待与您真诚合作。