

JFW衰减器50FH-4-10

产品名称	JFW衰减器50FH-4-10
公司名称	上海厚仁电子科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区括林镇沪杭公路2451号4室
联系电话	021-58126804 15802113946

产品详情

产品名称：JFW衰减器50FH-4-10 型号：50FH-4-10 频率范围：DC-2000 MHz 衰减值：4 dB 衰减精度：+/- 0.2 dB (DC-500 MHz) +/- 0.5 dB (500-1000 MHz) +/- 0.8 dB (1000-2000 MHz) 驻波比：1.1:1 (DC-500 MHz) 1.2:1 (500-1000 MHz) 1.5:1 (1000-2000 MHz) 射频连接器形式：BNC, N, TNC, 7/16 or SMA 阻抗：50 Ohms 平均输入功率：10 Watts 峰值：2000 Watts 工作温度：-55 to +100