

# Milmega双频宽带放大器AS104-30 17

产品名称	Milmega双频宽带放大器AS104-30 17
公司名称	上海厚仁电子科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区括林镇沪杭公路2451号4室
联系电话	021-58126804 15802113946

## 产品详情

产品名称：Milmega双频宽带放大器AS104-30/17 型号：AS104-30/17 Psat(min)：30.0 W (1.0-2.0GHz) 17.0 W (2.0-4.0GHz) Psat(min)：44.8 dBm (1.0-2.0GHz) 42.3 dBm (2.0-4.0GHz) P1dB(min)：27.0 W (1.0-2.0GHz) 15.0 W (2.0-4.0GHz) P1dB(min)：44.3 dBm (1.0-2.0GHz) 41.8 dBm (2.0-4.0GHz) 噪声系数(max)：6.0 dB (1.0-2.0GHz) 8.0dB (2.0-4.0GHz) 增益变化：± 2.0 dB 谐波失真(max)：-20 dBc 功率损耗：600 W 主电源：85-260 V (50/60 Hz) 连接器形式(Input)：Type N female 连接器形式(Output)：Type N female 重量：17 kg 尺寸：3U