

# SKF压力开关DSD3-A0120N-NOA12 SKF VOGEL 福鸟 压力开关

产品名称	SKF压力开关DSD3-A0120N-NOA12 SKF VOGEL 福鸟 压力开关
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SKF 型号:DSD3-A0120N-NOA12 产地:美国
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

## 产品详情

SKF压力开关DSD3-A0120N-NOA12 SKF VOGEL 福鸟 压力开关

SKF压力开关DSD3-A0120N-NOA12 SKF VOGEL 福鸟 压力开关

SKF压力开关DSD3-A0120N-NOA12 SKF VOGEL 福鸟 压力开关

不可调切换差的控制器设定值调整步骤，举例说明如下：

【例一】选用型号502/7D订货号为0811600的压力控制器，要求将压力上升至0.5MPa（上切换值）发出触点信号，其操作步骤如下（如图一所示）：

- 1.松开锁紧器，将产品旋入压力校验台的螺纹接口上，注意用扳手夹持传感器的平面部分，防止开关壳体与传感器发生相对转动；
- 2.打开盖板，将电缆穿过电缆接口接入端子板中，电缆另一头接上万用表；
- 3.将压力加至0.5MPa此值可从标准压力计中读出；
- 4.顺时针旋动设定值调节螺杆，使设定值由大变小，直至开关触点在0.5MPa处切换；

旋紧锁紧器，调节压力校验台的压力，使压力在0.5MPa上下来回变化，检验压力上升时，触点的切换值是否是0.5MPa，此值即为要设定的上切换值，其对应的下切换值应是0.5MPa减去切换差0.035MPa（左右），即为0.465MPa（左右）