

MLV-8震动传感器

产品名称	MLV-8震动传感器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:princeton 产地:江苏昆山 价格:电议
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上（如汽轮机、压缩机、风机和泵等）。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器，因此具有工作时不需要供给电源、安装容易等特点。

2. 技术参数

2.1 灵敏度: 280 mv/cm/s

2.2 频率响应：5 ~ 1000 Hz

10 ~ 1000 Hz (可选)

2.3 误差: 10- 300HZ < 2%

300- 1000HZ < 4%

2.4 自振频率：10Hz

2.5 可测振幅： 2mm(P—P)

2.6 *大加速度：10g

2.7 测量方向：垂直 水平 两用

2.8使用环境：温度 -40 ~ 70 相对湿度 90%

2.9 外形尺寸： 31 × 70mm

2.10 重量: 约300g

MLV-8震动传感器是由江苏昆山的航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司生产的一种高品质震动变速器。该变速器采用先进的技术，可用于实验室、科研机构、医院、电机、电子、电器等行业的振动试验、振动监测、振动分析及振动应用等工作。MLV-8震动传感器品牌为princeton，产地为江苏昆山，。该变速器有效地提高了振动试验的精度和可靠性，具有体积小、重量轻、结构紧凑等特点。同时，它还具有运行稳定、噪音低、寿命长等优势，是一种高品质的震动变速器。航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司专注于振动试验设备和振动分析仪器的研发和生产，拥有一支具有丰富经验、高素质的团队，在技术、工艺、品质等方面处于业内领先地位。公司秉承“科技创新、品质为首”的理念，不断开发新产品，提高产品质量，将更好地满足用户的需求。总之，MLV-8震动传感器是一款经过专业研发、生产制造的高品质变速器，具有良好的性能和**的品质。如果您正在寻找一款精准、可靠的震动变速器，那么MLV-8震动传感器将是您不错的选择。