

电视待机节能插座

产品名称	电视待机节能插座
公司名称	南京华瑞创意工坊有限公司
价格	138.00/只
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥春园路
联系电话	025-51513885 18951949263

产品详情

自动断电插座 电视待机节能插座 防雷插座 浪涌保护 红外遥控插座

本品主要优点--省时、省力、省心、省钱、智能、安全 性能特点

可用家里现有的电视机或机顶盒的遥控器，就能实现电器电源的遥控开，自动关。

1、消除电器待机能耗：

电视、音响、DVD机等待机时能自动切断电源，遥控开电视时能自动接通电视电源。可将主控和被控设备待机能耗降为零，能节约电视机和相关视听电器正常用电的10% - 40%左右。广泛应用在商务办公、家用电器的电脑及相关打印机、复印件，传真机等，电视和相关的录像机、DVD机、音响等相关产品电源控制应用中。

2、智能化保护功能：

具有完善的抗启动冲击功能，消除常规启动所产生的大电流浪涌冲击；并能有效抑制瞬流、过电压、过电流、高次谐波等，改善用电质量，提高用电效率。

3、避免电磁波辐射：

电器产品在消耗待机电流时，会产生危害人体的电磁辐射，本产品可以完全切断待机电流，远离电磁波的危害。

4、有效预防雷击冲击：

能有效地防止因雷击或电压变化而产生的有害浪涌及电压波动对电器的伤害，同时彻底断电做到远离火灾等安全隐患之忧。

主要技术参

- 输入电压：AC180-250V 50HZ
- 总负载功率：2200W
- 插座本身静态功耗小于0.3W
- 最大学习待机功率：100W
- 最大主控功率：500W
- 尺寸：350 * 58 * 35mm
- 国标三脚插头，电源线1.7米
- 红外遥控接收窗的线长1米
- 环境温度：0-50度
- 负载断电延迟：30s ± 2s

使用说明 1、

正确连接电视机和相关视听电器，将红外线接收头固定在电视周围正对人方向（前方不可有遮挡物）。

2、学习待机功率：电视机处于待机状态，用手指按住智能插座上的学习按钮约3秒，看到LED指示灯闪烁后松开，这时插座开始采样电视机的待机功率，再按一下插座上的学习按钮以确认学习，这样电视机的待机功率就被学习保存到智能插座芯片中(出厂时已学习为默认值，用户也可以根据自己的

需要重新学习待机功率)。3、开启电视：用电视机遥控器对着红外线接收头按一下“开/关”按钮，此时插座上LED指示灯亮表示智能插座上的主控插口已接通电源，再用电视机遥控器打开电视机，被控口电源接通。4、电视遥控关机后，被控插口电源被切断，延时15秒后主控插口电源被切断。