

博纳威特USB智能插TF卡摄录一体高清监控摄像机

产品名称	博纳威特USB智能插TF卡摄录一体高清监控摄像机
公司名称	郑州博之纳电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区东风路蓝宝湾世豪5楼
联系电话	86-13608681650 13608681650

产品详情

本店插卡机软件已经升级，最大支持32G TF卡！

友情提示本价格不包含存储卡（包含读卡器）

本机器需要配合存储卡才可以使用

录像时间

2G卡-----10小时

4G卡-----20小时

8G卡-----40小时

16G卡----80小时

32G卡----160小时

安装、使用简单。插上电源即开始自动摄录；

超长记录时间，循环覆盖（32G卡可存储一周的记录）；

存储卡：TF卡（SD，SDHC）；

红外夜视，日夜2用；

智能图像分析：有动静就拍；

专用免费电脑播放软件；

不需要专人安装维护；

不需要穿墙打洞布线；

不需要其他设备支持；

只需要插上电源！

本产品是智能数字化录像机，采用最新的嵌入式单芯片录像监控系统，打破目前市场上传统的监控（摄像头+视频采集卡+DVR），才能达到保存影像的功能且不带录音功能，而本产品就可以完成上述工作，是一种傻瓜式操作通电即录！

产品简介:

本产品采用强大的ARM9内核主控制器，集录像，录音，夜间红外启动，光敏感应，循环贮存等功能于一体，和传统的AV模拟监控相比，具有安装简单（不需牵线施工），操作方便（插上电源即开始工作），录像数据搜索简捷等特点（根据时间命名录像文件），可广泛适用于商店，普通门面，楼宇，街道，家庭等监控范围。

系统配置需求:

本机记录的图像文件，必须在电脑上用媒体播放软件查看，您的机器需要的最低配置：

Pentium III以上CPU，1GHz或更高主频；

至少有512M内存；

Windows xp,2000以上操作系统，推荐播放器：风雷影音、暴风影音等具有多格式支持的媒体播放器

产品特征：

支持插卡，根据客户不同的需求配置2GB—32GB的TF卡（客户自配或加钱让我们配卡）。

录制的3GP格式（CIF352*288）可以用手机直接播放，观看监控视频

ARM9内核32位主控制器

音视频编码方式为MPEG4，VGA 640*480或CIF352*288 12帧/秒

独特的红外LED陈列技术，将光源均匀分布，使夜视无暗角

镜头和红外灯完全隔离，有效的解决起雾与散光现象

光敏感应自动启动红外LED ON/OFF

工作模式有：连续循环录像

安装简易，不需要传统模拟摄像机专业的布线，只需要提供电源即可

数据检索方便快捷

配置文件的更改:

把本机连接到电脑，将出现一可移动U盘，在这种情况下，打开产品配备的光盘里，UserSet的文件包双击打开，在双击的可执行文件就会出现如图A2。在这里你可以根据自己不同的需要设置循环录像和移动侦测，还有时间的更新。设置OK后直接点击（保存设置并更新时间为当前时间），再双击，等待黄灯亮后，小机就自动更新时间和相应的设置，配置文件包含以下参数：

实事时钟:本机出厂时，内置时钟为工厂所在地时间，您必须将之改为本地时间，一旦修改，时钟将自动永久保留，还将用来命名图像文件并显示在视频图像上。因此这一点很重要，正式使用前需正确设置。

视频格式:可选择VGA 640*480或CIF352*288，当然前者要占用较大的贮存空间。

工作模式:连续循环录像机,开机后本机就开始录像，半小时一个文件，直到关机时停止。操作说明:

安装

本机可安装在天花板上或平放在桌面，但都必须使位置固定，并旋转半球使LED面正对监控环境，以免摄像图像歪斜。

工作说明：

连接外部电源供电，产品智能检测是否有TF卡。（有：指示黄/蓝灯常亮，短按按键黄灯闪烁，开始录像自动进入循环模式；没有：指示黄/蓝灯同时闪烁，提示没有找到TF卡）。移动侦测的工作模式，当场景有变化时自动启动一次录像（每次启动至少录制2分钟），当场景持续有变化时系统继续录制2分钟直到没有场景变化则保存录像文件并进入待机状态，根据场景的变化循环录制，有效的减少了录制视频的容量，两种模式的变换请查看图A2详细说明

TF卡的读取

产品在通电工作中，如果要取卡读取里面的内容，请断电，待过3秒后机器保存文件，再拔出TF卡