

振动速度传感器

产品名称	振动速度传感器
公司名称	成都蓉科智芯电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市青羊区青羊大道16号附55号1层（注册地址）
联系电话	15928427607 15928427607

产品详情

测量旋转设备振动机壳振动，压电式速度传感器要比传统的速度传感器更**，可替换国内外同行业产品。

灵敏度：4mv/mm/s(±10%)

频率响应：1.5-1200Hz (90-720000CPM) ±3%dB

2.0-4500Hz (120-270000CMP) ±10%

动力范围：±1270mm/s, 单峰值

温度范围：-50 -121

供电电压：18-30VDC

激励电流：2-10mA

偏置电压：10-14VDC

输出电抗：小于100欧

传感元件：电压陶瓷

传感结构：剪切模式

密封：焊接密封

重量：90g

安装孔：1/4-28

出线方式：2芯航空插头或整体铠装电缆

安装扭矩：2.7-6.8Nm

壳体材料：316L不锈钢

安装方式：双头螺栓或磁铁，可自定义安装