

上海航振/SWZT-1FA振动变送器

产品名称	上海航振/SWZT-1FA振动变送器
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

产品详情

SWZT-1FA振动变送器

是一种小型一体化、独立两线制、探头式变送器。它的两路4~20mA输出信号分别与被测物体振动值和测量点温度变化成正比。

该变送器安装简便，价格低廉，非常适用于对各类大、中型旋转机械和运动设备（如风机、水泵、减速机、轴承座、滚动磨擦体等），进行振动安全和温升安全的在线测量。

技术参数：

1 频率范围：0.5~3KHz（加速度型），5~2KHz（速度型），5~1KHz（位移型）

2 测量范围：

振动部分：0~50g（RMS）或0~200mm/s（RMS）或0-1000um（P-P）
量程：客户自选或我公司推荐。

温度部分：0-150° 量程：客户自选或我公司推荐。

3 信号输出：4~20mA（±0.05mA）

4 输出阻抗：500

5 工作电压：DC12~36V±10%

6 接线方式：振动二线制，温度二线制

7 测量方向：任意方向

8 使用环境：温度 -30 ~ 100 相对湿度90%

9 外形尺寸：

温度部分插深：35mm；振动部分：40*65mm

10 安装螺纹：M16*1.5*14mm

11 重量：约350g.