

山顿UPS电源20KVA机房设备应急电源

产品名称	山顿UPS电源20KVA机房设备应急电源
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	山顿UPS:UPS电源 20KVA:应急电源 国产:不间断电源
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

产品技术参数

型号	FX31-6	FX31-10	FX31-15	FX31-20	FX31-30	FX31-
容量(KVA)	6KVA	10KVA	15KVA	20KVA	30KVA	40KV
输入						
标称电压(VAC)	380V ± 25% (三相四线)					
频率(HZ)	50Hz ± 10%					
逆变输出						
相数	3Phase+N					
标称电压	220V ;					
峰值因数	3 : 1					
波形	正弦波					
电压稳定度	± 1%					
电压动态响应	± 5%					
频率	50HZ					
频率稳定度	(不同步)50Hz ± 0.5% (同步)50Hz ± 2%					
过载能力	125% , 10分钟min150% , 1分钟min					
效率	92%					
电池						
电池类型	阀控铅酸密封电池					
电压	192V				240V	
浮充电压	220V				220V	
*大放电电流(A)	10	16	24	32	40	
旁路状态						
结构	静态开关+手动维修旁路					

输入相数	3 Phase			
输入电压范围	± 25%			
转换时间	0(先合后断)			
系统				
通讯接口	RS232			
环境温度	0 — 40			
相对湿度	95%不结露			
海拔高度	1000m输出标称功率(每升高100m降低1%)，*高至4000m			
1米处噪音	<50dB			
尺寸(WXDXH)单	6-10KVA	875 × 370 × 590	15KVA	755 × 370 × 1000
位mm				20-50KVA
重量[KG]	90	140	240	280
				330