

量子效率量测系统 QE-1000 上海扬州苏州无锡南京天

产品名称	量子效率量测系统 QE-1000 上海扬州苏州无锡南京天
公司名称	苏州诺威特测控科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫南路198号11幢（博济科技创新园101室）
联系电话	13912618571

产品详情

日本大冢电子 授权代理商

供应量子效率量测系统 QE-1000 / 上海/扬州/苏州/无锡/南京/天津/北京/武汉/西安/杭州/济南/广州/合肥/镇江/常州/南通等地

我们从事LED测试仪器的销售与研发，凭借集团公司强大技术实力，针对中国LED行业蓬勃发展的需要，我们从全球范围内精选一系列的著名品牌LED测试仪器，凭着卓越的产品质量和良好的售后服务赢得了LED客户的广泛信赖。

量子效率量测系统 QE-1000

产品特色：

瞬間內部量子效率量測。

大幅降低紫外光領域的迷光現象，對高量子效率的樣品展現出卓越的測量性能。

去除再激發的螢光發光，對帶有高反射率的樣品具有優異的量測精度。

搭配分光光譜儀(MCPD)，實現高感度、高穩定性的光譜解析。

軟體的自動量測功能，可達到掃描激發波長與量子效率的同時量測。(選配)

应用范围

受紫外光激發的螢光粉體頻譜量測

LED所使用的螢光材料頻譜量測

光激發頻譜量測

LB膜、機能性分子膜的螢光頻譜量測

生物發光、散亂光的螢光頻譜量測

型号规格

樣品尺寸

波長範圍 240nm ~ 800nm

分光元件 回折光柵，焦點距離 F=3、f=135mm

波長精度 $\pm 0.3 \text{ nm}$

檢出元件 CCD影像感測器(電子冷卻)

檢出能力 1.2nm/pixel

受光光纖 石英製，金屬包覆，固定口徑 12mm

消耗電力 100V/200V 125VA

光源套件 氙燈 + 光譜儀

激發波長 250nm ~ 600nm

波長掃描方式 Sine Bar方式(手動 / 自動)*

消耗電力 415VA

AC輸入 100V ± 10% 50/60Hz

具体型号及技术要求欢迎来电咨询。

联系方式：

NOVTEC--LED测试方案解决专家

苏州诺威特测控科技有限公司

Add：中国苏州市高新技术开发区金枫南路198号

联系人：夏 雨

Tel:0512-66581379 13912618571 Fax:0512-68702009

EMAIL:info@novtec.hk 公司网址：www.novtec.hk