

JL12过电流继电器

产品名称	JL12过电流继电器
公司名称	苏州新广济工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市金阊区新元路2号10#楼
联系电话	086-051265582559 18915541689

产品详情

适用范围

JL12系列过电流延时继电器适用于电压为380伏，电流从5安至300安，频率为50Hz的线路中。该继电器主要作起重机械设备中的绕线型电动机的起动过载过流保护。

主要技术参数

1.继电器的触头额定电流为5A，线圈额定电流规格有：5、10、15、20、30、40、50、60、75、100、150、200、300安。2.继电器在环境温度-25 ~+40 经调节后其特性应符合下表的规定。

使用及维修

- 1.在环境温度为-25 ~+40 时，温度变化对硅油粘度的影响，使继电器的动作时间有所变化，则可调节该继电器下端的调节螺钉，以达到特殊要求。
- 2.继电器采用无色透明硅油作为油杯的阻尼液体，发现硅油变质一定要用（201-100甲基硅油）更换，不得用其它油类代替。
- 3.修理时发现封口塞上的橡皮封帽损坏，可向制造厂家购买。
- 4.线圈因故烧损可按标牌参数，自行重绕。

订货须知

- 1、在办理订货时，应指出： 继电器的名称和型号； 额定电流或额定电压；
- 2、与每台继电器一起，工厂成套的供给： 产品合格证一份； 产品使用说明书一份。