

XH-VSG-21-EX防爆一体化震动变送器

产品名称	XH-VSG-21-EX防爆一体化震动变送器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:princeton 产地:江苏昆山 价格:电议
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

2. 技术参数

2.1 频率响应：10 ~ 1000 Hz * 或者5 ~ 1000 Hz（特殊说明）

2.2 自振频率：10Hz

2.3 量程：0-20mm/s

2.4 输出电流：4 ~ 20mA

2.5 输出阻抗：500

2.6 工作电压：DC12-24V ± 10%

2.7 接线方式：二线制

2.7*大加速度：10g

2.8 测量方向：水平或垂直或通用，

2.9 使用环境：温度 -40 ~ 130 相对湿度 90%

2.10 外形尺寸：33x95mm

2.11 安装螺纹：M10x1.5（深度）

2.12 重量：约350g

2 防爆等级；ExdIICT6 Gb IP65（可选）

3. 安装

3.1 安装位置：垂直或者水平安装于被测振动点上，将传感器底部磁吸座吸附即可。

3.2 接线说明：棕色导线接DC24V电源正端，黑色导线接0V，红色导线接4~20mA。

XH-VSG-21-EX防爆一体化震动变送器是一款高性能的传感器，具有灵敏、准确、稳定等优点。该传感器适用于多种工业领域，包括机械、轻工、化工、电子、冶金等行业。产品的品牌为Princeton，产地是江苏昆山，厂家为航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司。厂家拥有一支高水平的技术团队，能够为客户提供定制化的解决方案，并根据市场需求不断优化产品性能。XH-VSG-21-EX防爆一体化震动变送器具有多种参数，如测量范围、输出电压、频率响应等等，不同型号的传感器还具有不同的防护等级和工作温度范围，以满足不同用户的需求。价格方面，XH-VSG-21-EX防爆一体化震动变送器的售价为电仪，相对于同类产品，性价比较高，是用户的不错选择。在使用过程中需要注意，需要定期进行维护和校准，以保证传感器的精度和可靠性。总之，XH-VSG-21-EX防爆一体化震动变送器具有优越的性能和较高的性价比，能够满足不同行业的应用需求。厂家也愿意为用户提供专业的售前咨询、售后服务和技术支持。