

LU-70系列智能转速 频率表

产品名称	LU-70系列智能转速 频率表
公司名称	烟台安东电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台开发区珠江路32号
联系电话	86-05356375183 15563883042

产品详情

LU-70系列智能转速/频率表

一、概述

LU-701系列智能转速/频率表适用于各种转速/频率的测量.LU-702系列智能转速/频率表适用于各种频率/转速的测量与控制.通过附加各种输出模块,LU-702系列智能转速/频率表可以具有上限报警、下限报警、变送输出、通讯等功能.

仪表采用WATCHDOG电路,软件采用了冗余、陷阱、数字滤波等技术,整机具有很高的可靠性,可工作于恶劣的环境.

二、主要技术指标

基本误差： $\pm (0.2\%F.S+1)$ 个字

分辨率：1,0.1,0.01,0.001(小数点自动移位)

显示：双四位LED数码管

输入信号:0-6.5KHZ频率,幅值大于20mV,小于150V

输出信号:0-10mA 4-20mA电流,0-10V 0-5V 1-5V电压变送输出,变送范围可任意设定

报警输出:AC220V/3A或AC220V/0.8A

输出电源:DC12V/50mA,DC24V/50mA DC24V/50mA

通讯接口:RS232 RS485

电源电压：85-264VAC

功耗：4W

三、外形及开口尺寸(宽×高×深)单位：mm

A型：96×96×105 开口：92×92

B型：48×96×105 开口：45×92

C型：96×48×105 开口：92×45

D型：160×80×105 开口：152×76

E型：80×160×105 开口：76×152