

科密C52彩屏指纹考勤机

产品名称	科密C52彩屏指纹考勤机
公司名称	杭州科密科技公司
价格	648.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市，西湖区教工路23号百脑汇4楼4D21
联系电话	0571-56769407 13588138374

产品详情

性能参数：

1. 采用SmartKM 双核低功耗架构。
2. 采用国际领先的工业级HAS8.0核心识别算法，实现每秒1500枚的大容量高速比对。
3. 采用目前最成熟可靠的高精度光学全反射指纹采集器，在获取高质量指纹图象的同时保证使用持久耐用。
4. 采用高清晰语音还原技术，具有高质量的人性化语音提示。
5. 采用专业及灵活的企业考勤管理系统，满足企业各种复杂及个性需求。

C52彩屏科密指纹考勤机技术参数

主处理板：SmartKM 双核低功耗架构 核心识别算法：工业级HSA8.0 显示屏：3.0寸 TFT液晶
拒真率(FRR)： 1% 认假率(FAR)： 0.0001% 比对方式： 1:N 和 1:1 识别速度：<1秒
键盘：22键（带上下班功能键） 指纹头：光学 蜂鸣器：有 指示灯：电源、状态 语音：有
比对方式：指纹、密码 指纹容量：1500枚 记录容量：60000条 管理记录：1000条
基本通讯：USB2.0/485 U盘：有 TCP/IP：无 姓名显示：有 多国语言：简体、繁体、英、韩 电源：5V

科密C52彩频指纹考勤机安装指南：

- A. 定位：先依照固定铁板（随机标配）的螺丝孔位，在要挂考勤机的墙壁区域定位好四个孔。
- B. 打孔：然后用工具分别把定位好的四个孔位分别打成合适的孔（孔的大小要和标配的螺丝吻合）。
- C. 固定铁板：将固定铁板放到打孔区域的合适位置，再分别将螺丝订入孔位内，并紧固。
- D. 挂机：将考勤机挂到固定铁板上。
- E. 开机：这时将电源线（或变压器）插头的一端插到考勤机的电源接口，另一端插入220V电源插座，按开启考勤机即可开始使用