

# 电视发射机HCF-100w模拟电视发射机

产品名称	电视发射机HCF-100w模拟电视发射机
公司名称	杭州杭淳广播电视设备有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市下城区沈家巷37号4楼
联系电话	0571-88069132 13372559358

## 产品详情

100W电视发射机 模拟电视发射机的用途和特点：

本产品是本公司开发的全固态单通道电视发射机，采用进口调制器，图像、伴音功率比可调。功放采用进口LDMOS大功率场效应管，模数兼容。工作稳定可靠。整机具有过流、过压、过温、过功率、过驻波比保护功能。主要特点：全固态合放式，满足数字电视发射机的需求 双激励可切换

功放部分全部采用PHILIPS（或MOTOROLA）生产的大功率LDMOS管

功放部分同相合成、相互独立 采用高效开关电源 大屏幕中文液晶显示系统，可进行计算机监控

整机设有过流、过压、过激励、过驻波、过温等多种保护措施 风冷却系统 技术指标：一、整机

1. 工作频段： VHF 1-12频道任选

UHF 13 ~ 48频道任选 2. 输出功率： 50W、100W 3.

输出阻抗： 50 4. 互调失真： -50dB 5.

无用发射： 相邻频道内 -40dB

相邻频道外 -60dB 6. 射频输出接口： N 7. 电源：

单相220V 8. 外型尺寸： 540mm\*670mm\*260mm 9.

重量： 55KG/40KG 二、图象： 1. 视频输入电平： 1VP-P 正极性

2. 视频输入阻抗： 75 3. DG： ±8% 4.

DP： ±7° 5. 亮度非线性： 12% 三、伴音 1.

音频输入电平： 0dBm ±6dB 2. 音频输入阻抗： 10K （不平衡） 3.

最大频偏： ±50KHz 4. 谐波失真： 1%