

# 万用表，万能表，多用表

产品名称	万用表，万能表，多用表
公司名称	深圳市博创仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区华强北路
联系电话	86-075528393595 18825291721

## 产品详情

特点：

- 1、新型防振套，流线形设计，手感舒适；
- 2、大屏幕荧光显示，字迹清楚；
- 3、金属屏蔽板，防磁，抗干扰能力强；
- 4、全保护功能，防高压打火电路设计；
- 5、火线判断功能。

基本功能	量程	基本准确度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	$\pm (0.5\%+3)$
交流电压	2V/20V/200V/750V	$\pm (0.8\%+5)$
直流电流	20mA/200mA/20A	$\pm (0.8\%+10)$
交流电流	20mA/200mA/20A	$\pm (1.0\%+15)$
电阻	200 /2k /20k /200k /2M /200M	$\pm (0.8\%+3)$
电容	20nF/2uF/200uF	$\pm (2.5\%+20)$
频率	2kHz/200kHz	$\pm (3.0\%+15)$

摄氏温度	-20~1000	$\pm (1.0\%+5)$
特殊功能	VC9804A+	
二极管测试		
三极管测试		
通断报警		
低电压显示		
火线判断		
数据保持		
自动关机		
背光显示		
功能保护		
防震保护		
保险管		
输入阻抗	10M	
采样频率	3次/s	
交流频响	(40-400)Hz	
操作方式	手动量程	
最大显示	1999	
液晶尺寸	70 × 50mm	
电源	9V (6F22)	