

轨道断面磨光机 手持式电动端磨机

产品名称	轨道断面磨光机 手持式电动端磨机
公司名称	山东邦泰机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:邦泰 功率:1.1kw 转速:2800r/min
公司地址	山东省济宁市任城区建设路
联系电话	15376558344

产品详情

一、技术参数

1、电动机：型号 Y07132

电源 380V/50Hz

功率 1.1kw

转速 2800r/min

2、杯形砂轮（BW）外廊尺寸 $D \times d \times H = \phi 150 \times \phi 32 \times 75$

3、杯形砂轮周向速度 $V_{max} = 22m/s$

4、外廊尺寸 $500 \times 260 \times 180$

5、整机重量 18kg

四、使用维护

1、首先装好碗形砂轮（BW），装前要检查砂轮是否有裂纹，端面是否平整，均正常后，用附带的专用套管六角搬手，用叉形搬手卡住主轴，将锁紧六角螺母扭紧。

2、再将打磨机装卡在钢轨上，注意，卡轨形钩的内上面一定要与轨顶面靠紧，旋动顶丝与钢轨顶紧，确保砂轮端面与钢轨轴线垂直，并再将卡钩与导向杆的定位螺钉锁紧。

3、开动电动机，主轴碗形砂轮开始回转，同时旋动手轮进行轴向给磨削，往复摆动手搬把，利用电机等

的自重进行径向进给磨削。

4、要经常给螺旋机构、导向杆滑动面、螺母（手轮）推力槽...注入润滑剂，以减少摩擦阻力。